


# Phase Adjuster -Adapter type- **NEW**

## 概要



ミリ波帯域に対応する位相調整機能を持ったアダプタタイプです。

## 製品例

02X0654-00 : 2.92mmK フェーズアジャスタ (P-J)



02X0655-00 : 1.85mmV フェーズアジャスタ (P-J)



## 特長

- ・位相の微調整に最適です。
- ・アダプタ形状で小型のため、省スペースでの使用に最適です。

## 用途

- ・差動入力信号の合わせ込み
- ・位相変化における調整

## 仕様(参考)

|                |                       |            |                        |            |
|----------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| 品番             | 02X0654-00            |            | 02X0655-00             |            |
| 出入力端子          | 2.92mmK/J-P           |            | 1.85mmV/J-P            |            |
| 周波数範囲          | DC ～ 40GHz            |            | DC～ 65GHz              |            |
| インピーダンス        | 50Ω                   |            |                        |            |
| V.S.W.R.       | DC ～ 20GHz            | 20 ～ 40GHz | DC ～ 40GHz             | 40 ～ 65GHz |
|                | 1.3                   | 1.45       | 1.2                    | 1.35       |
| 挿入損失 (可変長 max) | 0.7dB 以下 (DC ～ 40GHz) |            | 0.85dB 以下 (DC ～ 65GHz) |            |
| 可変範囲           | 9ps (2.7mm 可動)        |            | 9ps (2.8mm 可動)         |            |
| 使用温度範囲         | 0℃～ 60℃               |            |                        |            |